

ПЕРЕЧЕНЬ SMS КОМАНД ДЛЯ УДАЛЁННОГО УПРАВЛЕНИЯ ФОТОЛОВУШКАМИ

BolyGuard

Версия 2026.01

КОМАНДА ДЛЯ ПОЛУЧЕНИЯ МГНОВЕННОГО СНИМКА

Отправьте SMS с текстом **#Т#** на номер фотоловушки.

Если операция выполнена успешно, камера сделает снимок и отправит MMS в ответ. В случае ошибки Вы получите SMS: **Photo error: xx** (Ошибка снимка), **Settings error: xx** (Ошибка настроек), **MMS error: xx** (Ошибка MMS) or **Time out** (Истекло время ожидания).

Для получения сообщения на e-mail используйте команду **#Т#Е#**.

ОБЩИЙ СПИСОК SMS КОМАНД

Вы можете использовать приложение BGTools для вашего смартфона, с его помощью легко сформировать корректные SMS команды и отправить их на фотоловушку (Вы можете скачать программное обеспечение с нашего сайта <https://fotolovushki.ru> или сайта производителя <https://bolymedia.com>). Однако, если вы хотите почувствовать себя настоящим программистом, то используйте перечисленные в таблице SMS-команды. Ну и конечно убедитесь в наличии сети GSM в месте установки фотоловушки. Приведённый список команд универсален и охватывает все модели передающих фотоловушек Bolyguard.

No	Функция	SMS команда
1	Добавление телефонов получателей	#n#74952155387#79037776655#79268887766# (Указанные в примере телефоны нужно поменять на ваши)
2	Установка параметров MMS	m#http://mmcs:8002#10.10.10.10#8080#mms#mms#mms# (Пример параметров для оператора Мегафон)
3	Настройка e-mail отправителя	#s#vasya@yandex.ru#parol#465#internet#smtp.yandex.ru#gdata#gdata# (Пример параметров для Яндекс и Мегафон, почтовый адрес отправителя – vasya@yandex.ru)
4	Установка e-mail получателя	#r#vasya@yandex.ru#petya@gmail.com#vova@mail.ru#
5	Запрос фото	#t# (Отправить MMS на телефон) #t#e# (Отправить фото на эл. почту через GPRS)
6	Проверка настроек	#L#

7	Форматировать карту памяти	#F#
8	Редактировать рабочие параметры	#e#cp#s5#fh#b1#v60#t#l10m#pn#i5s#Hon08:30-20:30# (ср: режим фото, s5: размер фото на карте памяти, fh: размер видео, b1: кол-во фото в серии, V60: длина видео в сек, t: установить время, l10m: запись по расписанию, рп: чувствительность PIR, i5s: задержка PIR, mp: куда отправлять, Hon: рабочие часы)
9	Помощь	#H#
10	Изменить пароль	#P#1234# (1234 – новый пароль)
11	Узнать заряд батареек	#C#
12	Изменение режима работы камеры (фото/видео)	#e#cp# (фото) #e#cv# (видео) #e#ct# (фото+видео)
13	Изменение размера фото	#e#s14# (14Мп) #e#s36# (36Мп)
14	Изменение параметров мультиснимка	#e#b1# (1~5 фотографий)
15	Изменение разрешения видео	#e#fh# (720p) #E#fl# (VGA)
16	Изменение длины видео	#e#v10# #E#v30# (номер после V – это количество секунд)
17	Изменение даты и времени	#e#t#
18	Изменение параметров интервальной съемки	#e#l1h# (1 час) #e#l5m# (5 мин)
19	Изменение чувствительности PIR-датчика	#e#po# (Выкл) #e#ph# (высокая) #e#pn# (нормальная) #e#pl# (низкая)

20	Изменение задержки PIR	#e#i30m# (30мин) или #e#i30s# (30сек)
21	Изменение рабочих дней	#e#d1111111# (0000000~1111111 Каждой цифре соответствует по порядку день недели с воскресенья до понедельника. 1 – камера работает, 0 – не работает)
22	Тип оповещения	#e#mp# (телефон) или #e#me# (email) или #e#mc# (звонок) или #e#mg# (e-mail gprs)
23	Изменение режима отправки сообщений	#e#ed# (ежедневно) или #e#ei10# (чтобы установить мгновенный режим и количество сообщений в день) или #e#eo# (выкл) или #e#em# (ручной)
24	Изменение работы режима манка	#e#gon18:00[5]# - включить #e#goff# - выключить
25	Изменение параметров SMS контроля	#e#zon# - включить #e#zoff# - выключить
26	Изменение ID камеры	#e#oa# (a~z) чтобы установить идентификационное имя камеры #e#ooff# чтобы отключить эту функцию

Информация о товарном знаке и авторских правах

Данный документ защищен авторским правом, июль 2026 г. Копирование и воспроизведение данного руководства как частично, так и полностью без согласования с правообладателем (ООО «Спэйрс») запрещено!



Boly Media Communications (Asia) Co. Ltd

ОФИЦИАЛЬНЫЙ ПРЕДСТАВИТЕЛЬ В РФ:



FOTOLOVUSHKI.RU



[HTTPS://FOTOLOVUSHKI.RU/](https://fotolovushki.ru/)
INFO@FOTOLOVUSHKI.RU